

800-TK028

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の導入手順と基本操作について説明しています。

導入作業を始める前に、この「取扱説明書」をよくお読みになった上で、正しく導入作業をおこなってください。


本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器（医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係）への組込み等は考慮されていません。これらの機器での使用により、人身事故や財産損害が発生しても、弊社ではいかなる責任も負い兼ねます。

本製品について


本製品は、市販の内蔵型ハードディスク(HDD)を接続し、USBケーブル経由でパソコンと接続することで、外付けハードディスクとしてご使用いただけるハードディスクケースです。

接続できるハードディスクは、SATA(シリアルATA)インターフェースを持つ2.5インチ規格のハードディスクです。

【USB3.0で接続できる環境の場合】




【USB2.0で接続できる環境の場合】




パッケージ内容

導入作業を始める前に、必ず梱包物がすべてそろっていることを確認してください。
万が一不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。




本体各部の名称とはたらき



Step 1

ハードディスクを接続しましょう

- ① 上ケースを下に押しながらかスライドさせ、本体から取外します。
押しながらかスライド




- ② ハードディスクを装着します。

ハードディスクのSATAコネクタと、本製品のSATAコネクタの向きを合わせ、ハードディスクをまっすぐ差し込みます。



ハードディスク側の突起の形とコネクタ側の溝の形を合わせて、奥まで差し込んでください。向きをまちがえるとコネクタを破損する恐れがあります。




SATAコネクタ拡大図



※ハードディスクは付属されておりません。別途お買い求めください。
※本製品はSATA接続のハードディスク専用です。IDE接続のハードディスクは使用できません。


- ③ 上ケースをスライドさせて取付けます。



Step 2

パソコンと接続しましょう

ハードディスクを接続した本製品を、パソコンと接続します。パソコンの電源は入れたまま接続できます。



手順


- ① 付属のUSBケーブルのコネクタ(シリーズMicro B側)を本製品のUSBポート(USB 3.0)に接続します。
- ② 付属のUSBケーブルのコネクタ(シリーズA側)をパソコンのUSBポートに直接接続します。USBハブは使用しないでください。

Step 3 OS上でドライブが認識されることを確認しましょう

パソコンの電源が入っていない場合は電源を入れます。
パソコン上でドライブが認識されれば、セットアップは完了です。
すでにデータが保存されているハードディスクを接続した場合は、このまま使用できます。
フォーマットされていない新しいハードディスクを接続した場合は、OSのオンラインヘルプやパソコンの取扱説明書を参照し、ドライブをフォーマットするなど、ハードディスクを使用するための作業を行ってください。

※画面はWindows 8の場合の例です。

接続したドライブがOSに認識されれば、
セットアップは完了です



仕様

インターフェース	USB仕様：Ver. 3.0準拠(USB仕様Ver. 2.0上位互換) HDD側：SATA
チップ仕様	Initio社製 INIC3619
対応OS	Windows 8.1・8・7・Vista・XP
対応機種	Windows/パソコン ※USB3.0/2.0を搭載したパソコン。 USB2.0対応のUSBポートに接続した場合は、USB2.0転送速度にのみ対応します。
対応ドライブ	2.5インチハードディスク(SATA)・フラッシュディスク(SATA厚さ9.5mm以下)
対応ドライブ最大容量	2TB
サイズ・重量	W83×D130×H14mm・約85g(本体のみ)
付属品	USB3.0ケーブル×1、取扱説明書(保証書付き)×1

※記載されている社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

本製品のパソコンからの取外し



本製品のパソコンからの取外しは、USBメモリなどと同様に、OSのメニューから[ハードウェアの安全な取り外し]を選択してから行ってください。Windows 8の場合の手順を説明します。

- デスクトップ右下の三角のアイコンをクリックします。
- 「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」を右クリックします。
- 下記のウィンドウが表示されたら「USB to ATA/ATAPI Bridgeの取り出し」をクリックします。
※下記のウィンドウが表示されるまで数秒かかる場合があります。
※使用環境によって違う名称で表示される場合があります。
- 下記の画面が表示されたら本製品を取外します。



ハードディスクの取外し

ハードディスクを交換する場合など、本製品からハードディスクを取外す際は、本体およびハードディスクを手で支えながらハードディスクを取外してください。



保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

サンワサプライ株式会社

型番	800-TK028		シリアルナンバー
お客様	お名前		
	ご住所	〒 TEL	
販売店	販売店名・住所・TEL		
	担当者名		
保証期間 6ヶ月		お買い上げ年月日 年 月 日	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
BF/AD/TTDa