

ワイヤレスガイドシステム取扱説明書

この度は、ワイヤレスガイドシステム「400-HSGS003T/R」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容


400-HSGS003T(親機)

- ①ガイドシステム 1台
- ②イヤホン 1個
- ③マイク(クリップ付) 1個
- ④ストラップ 1本
- ⑤充電ケーブル 1本
- ⑥取扱説明書・保証書(本書) 1部
- ⑦操作ガイド 1部



400-HSGS003R(子機)

- ①ガイドシステム 1台
- ②イヤホン 1個
- ③ストラップ 1本
- ④充電ケーブル 1本
- ⑤取扱説明書・保証書(本書) 1部
- ⑦操作ガイド 1部



※欠品や破損があった場合は、品番(400-HSGS003Tなど)と上記の番号(①～⑦)と名称(ストラップなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.安全にご使用いただくために必ずお読みください

警告 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

<濡れた手で本製品に触らないでください>

▲感電や故障の原因となる恐れがあります。

<本製品のコネクタ部・プラグ部にホコリ、ゴミが付着している状態で充電しないでください>

▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。

<お客様ご自身で本製品の内部を開けたり、修理や改造をしないでください>

▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。

<本製品を水などの液体で濡らさないでください>

▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。

<変形、液漏れなど異常に気がいたら使用を中止してください>

▲火災や発熱の原因となる恐れがあります。

<本製品が濡れている時は絶対に充電しないでください>

▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。

<本製品を水分や湿気が多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所での設置・保管はしないでください>

▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。

<十分な充電時間を過ぎてても充電が完了しない場合は充電を終えてください>

▲所定の充電時間を超えて充電した場合、電池が発熱・発火する危険性があります。

<ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師にご相談の上で使用してください>

2.良好な通信を行うために

- 見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートや壁などを挟むと、雑音が入ったり通信不能になる場合があります。
- 無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。
- 無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

3.特長

- 電波干渉の少ないUHFワイヤレスで安定した音声通信が可能です。
- ノイズキャンセル機能が搭載で周りの騒音を低減します。
- 1台の親機に対して多数の子機が使えるツアーガイドや工場見学に最適です。
- 親機からだけでなく1台の子機からの音声発信が可能です。
- 親機はAUX端子付き(同梱のマイク部に装備)でオーディオ機器の音声も流せます。
- 電池残量やチャンネルがわかるディスプレイ付きです。
- 市販の単3乾電池が使用できます。(充電式電池にも対応)

4.仕様

品番	400-HSGS003T	400-HSGS003R
周波数帯域	806~810MHz(30ch)	
変調方式	GFSK	
端子	マイク付きイヤホン用3.5mm×1、AUX IN 3.5mm×1、充電用マイクロUSB×1	イヤホン用3.5mm×1、AUX OUT用3.5mm×1、充電用マイクロUSB×1
通信距離	室内:最大約80m、室外:最大約80m ^{※1} 、 ^{※2}	
連続使用時間	最大約9時間 ^{※3}	
充電時間	約10時間 ^{※4}	
電源	単3乾電池×1本 ※2600mAh以下の充電電池(エネループなど)にも対応	
サイズ・重量	W40×D24×H84mm(アンテナ含まず)・約38.6g(バッテリー含まず)	

※1:実際の通信距離や連続使用時間は使用環境や使用状況によって短くなる場合があります。

※2:子機から音声発信する場合の通信距離は短くなります。

※3:単3形アルカリ乾電池使用時。

※4:1900mAhの充電電池使用時です。

※通信範囲内で最大4チャンネル(4グループ)が同時に使用可能です。

※1チャンネル(1グループ)での最大使用台数は100台です。

5.保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売・オークション・転売等でご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	サンワサプライ株式会社
型番: 400-HSGS003シリーズ	
ロットナンバー(L/N):	
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日