



11 機器との接続方法

- 電源ONの状態 で、ペンなどを使用して接続切替えベアリングボタンを押し、お知らせLED、またはデバイス切替えベアリングLEDのデバイス1(赤色)・デバイス2(青色)・デバイス3(緑色)のいずれかを点灯させます。
 - デバイス切替えベアリングLEDが点滅するまで接続切替えベアリングボタンを長押ししてください。ベアリング(接続)モードに入ります。
- ※ベアリング(接続)が完了するまでの操作は今まで使用しているマウスがタッチパッドで行ってください。
- ※以下の説明はOS別のベアリング(接続)方法の例です。外付けのUSB Bluetoothアダプタなどを使用している場合は、そちらの取扱説明書を確認してください。



Windows 11

- 画面左下のWindowsマークをクリックし、「スタートメニュー」を開いてください。
- 「設定」をクリックしてください。
- デバイス設定ウィンドウ内の「Bluetoothとデバイス」をクリックしてください。
- デバイス設定ウィンドウ内の「デバイス追加」をクリックしてください。
- Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。
- 「デバイスを追加する」の画面になるので、「Bluetooth」をクリックしてください。
- しばらくすると「400-MABT191」が表示されるのでクリックしてください。
- 右記画面が表示されるとベアリング(接続)は完了です。「完了」をクリックしてください。
- 「400-MABT191」が表示されていることを確認してください。

Windows 10

- 画面左下のWindowsマークをクリックし、「スタートメニュー」を開いてください。
- 「設定」をクリックしてください。
- 設定ウィンドウ内の「デバイス」をクリックしてください。
- デバイス設定ウィンドウ内の「Bluetoothとその他のデバイス」をクリックし、「Bluetooth」またはその他のデバイスを追加するをクリックしてください。
- Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。
- 「デバイスを追加する」の画面になるので、「Bluetooth」をクリックしてください。
- しばらくすると「400-MABT191」が表示されるのでクリックしてください。
- 下記画面が表示されるとベアリング(接続)は完了です。「完了」をクリックしてください。
- 「400-MABT191」が表示されていることを確認してください。

Windows 8.1

- 画面右端に、「チャーム」を表示させてください。
- 「[チャームの表示方法]」マウス、およびタッチパッドを使用できる場合はマウスカーソルを右上もしくは左下に固定、タッチパッドの場合は右画面が前から内側に向かってスワイプすると表示されます。
- 「設定」をクリック、またはタッチし、「PC設定の変更」をクリック、またはタッチしてください。
- 左のメニューにある「PCとデバイス」をクリック、またはタッチしてください。
- Bluetoothを「オン」にし、しばらくすると「400-MABT191」が表示されます。クリック、またはタッチしてベアリング(接続)してください。数秒後、インストールが完了します。

Windows 8

- 画面右端に、「チャーム」を表示させてください。
- 「設定」をクリック、またはタッチし、「PC設定の変更」をクリック、またはタッチしてください。
- 左のメニューにある「デバイス」をクリック、またはタッチしてください。
- ※事前にBluetoothが「オン」である必要がありますので、確認される場合は「ワイヤレス」をクリック、またはタッチし、状態を確認してください。
- 右に表示されるメニューの「デバイスの追加」をクリック、またはタッチします。
- しばらくすると「400-MABT191」が表示されたら、選択してベアリング(接続)を完了させてください。

macOS 13・12・11

- アップルメニューから「システム環境設定」をクリックし、「Bluetooth」のアイコンをクリックしてください。
- 右の画面が表示され「400-MABT191」が表示されるので「接続」をクリックしてください。
- ※「Bluetooth:オフ」になっている場合は「Bluetoothをオンにする」をクリックしてください。マウスの検出が始まります。
- 接続済みが変わったらベアリング(接続)は完了です。
- マウスの設定は「システム環境設定」のマウスから設定をしてください。

12 ボタン割り当て機能を使用する

※Windowsのみ対応

ボタン割り当て機能を使用するには、弊社WEBサイトよりソフトをインストールする必要があります。

ボタン割り当てソフトのインストール方法

- 下記2次元コード、またはURLから弊社WEBサイトにアクセスし、「400-MABT191」を検索して製品ページからボタン割り当てソフトをダウンロードしてください。



サンワダイレクト本店ページ
▶ <https://direct.sanwa.co.jp/>

400-MABT191 検索

製品ページからボタン割り当てソフトの「ソフト(ドライバ)」ダウンロードをクリックしてください。

- ダウンロードした「SANWA_SUPPLY_Mouse_Utility.exe」を開くとインストール画面が出ます。
- インストール後、「完了」をクリックしてください。これでマウスのインストールは完了です。

ボタン割り当て

- 本製品をパソコンに接続の上、アプリケーション「SANWA_SUPPLY_Mouse_Utility.exe」を起動します。
- 下記2次元コード、またはURLから弊社WEBサイトの「SANWA_SUPPLY_Mouse_Utilityのご紹介」にアクセスし、弊社WEBサイトを参考に、ボタン割り当てを行ってください。



SANWA_SUPPLY_Mouse_Utilityのご紹介
▶ <https://sanwa.jp/qr.asp?DS=S0002>

■ボタン割り当て機能の一例

ソフトをインストールすることで、下記などの機能を割り当てることが可能になります。

画面表示	機能
全て選択	アクティブウィンドウのテキストや画像を全て選択します。
コピー	選択した項目をコピーします。
切り取り	選択した項目を切り取ります。
貼り付け	コピーまたは切り取りをした項目を貼り付けます。
繰り返し	直前の動作を繰り返します。

※上記は割り当て可能な機能の一部です。

13.故障かな...と思ったら

- パスワードを求められる。
A. 「何も入力しない」[0000][1234]の入力をお試しください。
- Bluetoothマウスが突然動かなくなる。
A. Bluetoothマウスが突然動かなくなる場合は、Bluetoothの省電力モードが働いている場合があります。その場合はBluetoothの省電力モードを解除することによって回復できる可能性があります。
- システムのプロパティから「デバイスマネージャー」をクリックします。
A. 「Bluetooth」の「プロパティ」を開いて「パソコンのBluetoothアダプタをダブルクリック」します。
- Bluetoothアダプタは「パソコンによって異なります。詳しくは使用のパソコンの取扱説明書を確認してください。」
- 「電源の管理」をクリックします。
A. 「電源の管理」をクリックし、「電源の管理」をクリックします。
- 「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックを外し「OK」をクリックします。
- マウス(マウスカーソル)が動かない。
A. 1. ベアリング(接続)が切れていないか確認してください。
2. 電源ON-OFFスイッチがONになっているか確認してください。
3. 電池残量が空になっているかもしれないので、充電してみてください。
4. お知らせLED、またはデバイス切替えベアリングLEDを確認してください。
- マウスをしばらく操作しないと、動き始めた後に少し時間がかかる。
マウス(マウスカーソル)が動かなくなる。
A. 本製品は、電池の消耗を抑えるため、しばらくマウス操作を行わないとスリープモードに入ります。マウスをクリックすると復帰しますが、復帰まで数秒かかります。
- マウスカーソルの動きがスムーズでない。
A. 1. 光を反射する素材、ガラスなどの透明な素材の上や、規則正しいパターンの上で使用する際は、トラッキング性能が低下する場合があります。
2. 金庫面の上では、ワイヤレス信号が乱反射し、スムーズに動かない場合があります。必ず、厚みのある雑誌やマウスパッド等の上でご利用になってみてください。
- Bluetoothの設定メニューが見つからない。
A. ご使用のパソコンはBluetoothに対応していますか? 取扱説明書、またはデバイスマネージャーからご確認ください。
- ベアリング(接続)直す際のBluetoothデバイスの削除の仕方を教えてください。
A. 弊社ホームページ(<https://www.sanwa.co.jp/>)から「お客様サポート」→「Q&A(よくある質問)」のページを開いて、Q&Aカテゴリを「すべて」、キーワードを「3212」で検索すると表示されます。
- 接続できない、接続してもカーソルが動かない。
A. ご使用のパソコン以外に、Bluetooth対応スマートフォンなどの機器があればそちらでもお試しください。
- マウスは認識、接続できているが動作しない、など。
A. ご使用のパソコンのBluetoothデバイスドライバの更新がないか確認し、再度お試しください。