

400-SKB026BK  
400-SKB026W



## 対応機種

iPhone 4S・4・3GS・iPad 2・iPad・iPod touch(第1・2世代をのぞく)  
Android OSを内蔵し、HIDプロファイルに対応したスマートフォン

## 対応OS

IOS 5・4.3・4.2・1.4・0  
Android Ver.3以降・Ver.2.3以降

最初に  
ご確認ください

- キーボード本体……………1台
- 充電用USBケーブル……………1本
- 取扱説明書(本書)……………1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

## はじめに

このたびは、折りたたみBluetoothキーボード「400-SKB026」シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は、最新のBluetoothテクノロジー採用のワイヤレス日本語キーボードです。

※本製品をご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

- 本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。
- 本書の内容についてのご質問やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。
- 本書の内容については予告なしに変更することがございます。
- 本書に記載しているソフトウェアの画面やアイコンなどは実際のものとは異なる場合があります。

## △取扱い上のご注意

- 航空機内でのご使用は、計器に影響を及ぼす可能性があるため使用しないでください。
- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する恐れがあります。万が一煙が出たり変なにおいが出た場合は、本製品及び接続しているコンピュータや機器の電源を切り、お買い上げの販売店又は、弊社までご連絡ください。
- 本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。  
▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品に触らないでください。  
▲感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金などの異物が入らないようにしてください。
- 感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。  
▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や履物器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。  
▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重くして設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。  
▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。  
▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。
- ▲定期的なバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- ▲表面を濡れたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で拭き拭きしてください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内用に作られております。日本国外の規格等には準拠しておりません。

## 本製品を使用する際の注意

本製品は2.4GHz周波数帯域を使用しています。Bluetoothは2.4GHz無線機器や無線LAN機器と同じ周波数帯域であり、同じ周波数帯域を使用する他の機器に影響を与えることがあります。

- この機器の使用周波数帯域は2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体通信用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。
- 1.この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2.万が一この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変更するか、又は機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

## 健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じることがあります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。また日常のコンピュータ操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないように心がけてください。

## 快適な使用方法

- 手首はまっすぐにのばし、指は少し曲げた状態にする。
- 手はキーボード上で肩に対して少なくとも90°になるようにする。
- 肩に力を入れたり、肩をすくめず、余分な力を入れない。
- 15分間タイマーを度し、1～2分休憩をとってください。
- 腕や肘を休めるため、手置き台(リストレスト)や肘椅子の併用をしてください。
- 画面を見るときは、心持ち視線が下がるように椅子の高さを調節してください。
- 意より少なくとも2mは離れて、自然光の入ってくる場所で、画面のコントラストを調節してください。画面にはフィルタを装着することをオススメします。

## 特長


- iPad 2・iPad、iPhone 4S・4対応の折りたたみBluetoothキーボードです。
- 独立したキーのインレージョンタイプで、入力ミスを防ぎます。
- 英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。
- 省電力がBluetooth Ver.3.0仕様です。

## 内蔵バッテリーの充電方法

本製品側面のコネクタを付属のUSBケーブルでパソコンなどの電源を供給できるUSBポートに接続してください。自動的に充電が開始されます。充電中はキーボード右上部のバッテリーLEDが赤色に点灯します。(通常充電時間:3時間)  
※初回充電時のみ約4時間の充電が必要な場合があります。

## 受信距離

Bluetooth(シングル・Bluetooth機器)とキーボード受信距離は最大約10mです。(障害物のない、直線距離の環境において)



※ただし、金属製の机など電波障害のおこりやすい環境でのご使用の場合、受信距離が短くなる場合があります。

## ハードウェア仕様

対応機種	iPhone 4S・4・3GS、iPad 2、iPad、iPod touch(第1、第2世代をのぞく)、Android OSを内蔵し、HIDプロファイルに対応したスマートフォン
対応OS	IOS 5・4.3・4.2・1.4・0 Android Ver.3以降・Ver.2.3以降
付属品	充電用USBケーブル、取扱説明書
<b>&lt;キーボード仕様&gt;</b>	
キー数	66キー
バッテリー寿命	約45日
サイズ	W260xD91XH11mm
重量	約175g
<b>&lt;Bluetooth仕様&gt;</b>	
適合規格	Bluetooth Ver.3.0
通信距離	最大約10m(使用環境により異なります)
送信出力	Class 2

## キーボード部について

- ①～⑧ショートカットキー  
「Fn」キーを押している間、①～⑧のショートカットキーの赤色で表記された機能が動作します。
- ⑩開閉ボタン  
キーボードを開く時に押します。
- ⑪「Fn」キー  
「Fn」キーを押している間、①～⑧のショートカットキーの赤色で表記された機能が動作します。
- ⑫「 $\left[ \frac{Command}{Command}$  ]」+「Space」  
iPhoneなどのiOS使用中、「 $\left[ \frac{Command}{Command}$  ]」+「Space」を同時に押すと、日本語入力、英語入力の選択ができます。
- ⑬USBコネクタ(充電コネクタ)  
付属のUSBケーブルを接続して本製品を充電できます。



△注意 本製品は一般的な英語配列のため、iPad、iPhone上で入力できないキーがあります。スマートフォンでご使用の際、日本語/英語の切替えや、文字変換などはスマートフォンの画面をタッチする必要があります。

## iPhone 4S・4・3GS、iPad 2、iPad、iPod touch(第3・4世代)との接続(ペアリング方法)

- ① iPhone、iPad、iPod touchのホーム画面から「設定」を選択します。
- ② 「設定」の画面の中から「一般」を選択し、「Bluetooth」を選択します。「Bluetooth」を「オン」にしてください。
- ③ 充電完了後、本製品の電源スイッチを「ON」にします。その後、「ペアリングボタン」を押してください。ペアリングLEDが点滅し始めます。



④ 画面上に「Bluetooth 3.0 Keyboard」と表示されるので、選択してください。

⑤ 「Bluetooth 3.0 Keyboard」がお使いの〇〇への登録を求めています。Bluetooth 3.0 Keyboard \*\*\*を入力し、Enterキーを押してください。と表示されます。画面上に表示された「パスキー」を本製品の「数字キー」を使って入力し、「Enter」キーを押してください。

※「パスキー」は設定することに異なった数字が表示されます。  
※本製品の「数字キー」を押している際、画面に入力されている文字は表示されません。画面の数字をよく確認し、間違えないように押してください。数字を間違えたり、時間が経過しすぎると接続に失敗します。

- ⑭電源スイッチ  
電源のON/OFFを切替えます。
- ⑮ペアリングLED  
ペアリング中、および電源をONにした直後に点灯します。
- ⑯バッテリーLED  
バッテリー残量が少なくなると点灯します。
- ⑰ペアリングボタン  
機器と接続する時に使用します。

## HIDプロファイル対応のAndroidスマートフォンとの接続(ペアリング方法)

- ※HIDプロファイルに対応していないスマートフォンではご使用できません。
- ① スマートフォンのホーム画面から「アプリ」を選択します。
- ② 「設定」を選択します。
- ③ 「無線とネットワーク」を選択します。
- ④ 「Bluetooth設定」を選択します。
- ⑤ 「Bluetooth」の項目にチェックが入っていることを確認します。
- ⑥ 本製品の電源スイッチを「ON」にし、「ペアリングボタン」を押してペアリングを開始します。ペアリングLEDが点滅しますので、点滅している間に「デバイスを検索」を選択します。



⑦ 画面上に「Bluetooth 3.0 Keyboard」と表示されますので、選択してください。

以下の手順は機種により設定方法が異なります。

### 「Bluetoothペアリングの要求」と表示された場合

画面上に認証番号が表示されます。画面に表示されている番号を本製品の「数字キー」を使って入力した後、「Enter」キーを押します。



### 「Bluetoothのペア設定リクエスト」と表示された場合

- ① 画面上の入力ベースにソフトウェアキーボード(スマートフォン画面キーボード)を使用し、PINコードを入力します。[0000]を入力し、[OK]を押します。
- ② その直後に本製品で「0000」を押した後、「Enter」キーを押します。



以上でペアリング終了です。

## サンワサプライ株式会社